

# Батареи серии BT



BT 12-18



BT 12-28

Наш богатый опыт в разработке систем аварийного энергоснабжения и источников бесперебойного электропитания является нашей гарантией высочайшего качества и надежности батарей под торговой маркой EFFEKTA®.

Батареи серии BT могут применяться в:

- Источниках бесперебойного питания (ИБП)
- Телекоммуникационных системах
- Системах пожарной сигнализации и безопасности
- Медицинском оборудовании
- Фотоэлектрических системах

Преимущества батарей серии BT:

- Полностью необслуживаемые
- Высокая рекомбинация при циклической работе
- Пластиковый контейнер с регулируемым клапаном для защиты от перегрузок
- Большая емкость
- Гарантированная безопасность в соответствии со стандартом IATA
- Более 400 циклов зарядки/разрядки до 50% глубокой разрядки
- Прочная конструкция
- Независимость от размещения



BT 12-0.8



BT 12-5



BT 12-7  
Сертифицировано по VdS

# Технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Емкость в Ач (С20)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Макс.высота (мм)	Вес (кг)	Контакты стандарт / опционально
<b>12 В</b>								
BT 12-1,2	12	1,2	97	43	52	58	0,61	F1
BT 12-2,3	12	2,3	178	34,5	60,5	66,5	0,99	F1
BT 12-2,8	12	2,8	104,5	47,5	69,5	69,5	1	F2/F1
BT 12-2,9	12	2,9	79,5	56	99	105	1,1	F1
BT 12-3,2	12	3,2	134,5	67	59,5	65,5	1,4	F1
BT 12-5	12	5	90	70	101	107	2,06	F1/F2
BT 12-7E	12	7	151	65	95	101	2,3	F2
BT 12-7 (VdS)	12	7	151	65	95	101	2,5	F2/S-тип: F1
BT 12-9	12	9	151	65	95	101	2,4	F2
BT 12-9,5	12	9,5	151	65	95	101	2,84	F2
BT 12-12	12	12	151	98	95	101	4,2	F2
BT 12-18	12	18	181	77	167	167	5,7	F3
BT12-181	12	18	181	77	167	167	5,7	F13
BT 12-20	12	20	181	77	167	167	5,9	F3/F13
BT 12-28	12	28	166	175	125	125	9,95	F13
BT12-28.	12	28	166	126	174	174	9,95	F11
<b>6 В</b>								
BT 6-3,2	6	3,2	134	34	60,5	66,5	0,7	F1
BT 6-12	6	12	151	50	95	100	2,1	F1/F2

