

# Батареи серии BTL



BTL 12-100



BTL 12-65



BTL 12-45



BTL 12-55



BTL 12-33

Наш богатый опыт в разработке систем аварийного энергопитания и источников бесперебойного электропитания является нашей гарантией высочайшего качества и надежности батарей под торговой маркой **EFFEKTA®**.

## Батареи серии BTL могут применяться в:

- Источниках бесперебойного питания (ИБП)
- Телекоммуникационных системах
- Системах пожарной сигнализации и безопасности
- Медицинском оборудовании
- Фотоэлектрических системах
- Системах аварийного освещения

## Преимущества батареи серии BTL:

- Полностью необслуживаемые
- Высокая рекомбинация при циклической работе
- Пластиковый контейнер с регулируемым клапаном для защиты от перегрузок
- Большая емкость
- Гарантированная безопасность в соответствии со стандартом IATA
- Срок службы до 10 лет
- Более 500 циклов зарядки/разрядки до 50% глубокой разрядки
- Прочная конструкция
- Независимость от размещения

# Технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Емкость в Ач (C20)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Макс.высота (мм)	Вес (кг)	Контакты
12 В								
BTL 12-33	12	33	195	130	159	180	10.2	F11
BTL 12-45	12	45	198	166	170	170	13.8	F11
BTL 12-55	12	55	229	138	210	235	18	F11
BTL 12-60	12	60	260	169	210	235	24	F11
BTL 12-65	12	65	350	167	180	183	22.2	F11
BTL 12-75	12	75	260	169	210	235	24	F11
BTL 12-80	12	80	350	167	180	183	24	F11
BTL 12-90	12	90	306	169	210	217	30	F12/F5
BTL 12-100	12	100	320	172	220	227	32	F12/F5
BTL 12-120	12	120	407	177	227	227	38	F12/F5
BTL 12-120S	12	120	330	171	220	227	33	F12/F5
BTL 12-150	12	150	483	170	240	240	47	F12/F5
BTL 12-200	12	200	522	240	218	240	65	F12/F5
6 В								
BTL 6-100	6	100	194	170	205	322	18	По запросу

